

OVLÁDÁNÍ
ALARMU V KAPSE
A VŽDY NA DOSAH

Dálkový ovladač (klíčenka) – zabezpečovací

HmIP-KRCA

Elegantní bezdrátová klíčenka, umožňující jednoduché ovládání zabezpečovací části systému stisknutím tlačítka, je součástí systému automatizace a řízení budov Homematic IP a alternativou jako manuální ovládací prvek k aplikaci Homematic IP.



homematic 
Chytré bydlení, jednoduše vzrušující



POUŽITÍ

Praktický malý Dálkový ovladač z řady Homematic IP se vejde do každé kapsy a i přes své kompaktní rozměry může poskytovat řadu užitečných funkcí. Pomocí čtyř tlačítek je možné individuálně ovládat další přístroje a rovněž funkce zabezpečovací části systému Homematic IP. Plně nebo částečně aktivovat poplachový režim, deaktivovat poplachový režim nebo aktivovat předkonfigurovanou operaci (např. rozsvícení nebo zhasnutí světla). Klíčenka je vybavena stavovým LED indikátorem, který signalizuje i úspěšné či neúspěšné provedení příkazu.

FUNKCE:

- Aktivace a deaktivace poplachových režimů a spínání světel
- 4 tlačítka (přednastaveno: aktivace plné ochrany, aktivace částečné ochrany, vypnutí poplachu a deaktivace režimu ochrany, ovládání osvětlení)
- Bezdrátová komunikace přes šifrovaný protokol
- Potvrzení příkazů pomocí vícebarevného LED indikátoru

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- Centrální jednotku Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídící jednotku CCU3 s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	1x 1,5 V LR3/Micro/AAA
Životnost baterií	2 roky (dle typu)
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	-10 až +55 °C
Rozměry (ŠxVxH)	38 x 75 x 14 mm
Hmotnost	38 g (včetně baterií)
Rádiová frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	200 m m
Změna technických údajů vyhrazena.	

PRAKTICKÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Tlačítko aktivace plného zabezpečení – dojde k aktivaci režimu nepřítomnosti a všech zařízení zařazených pod tento režim (běžně venkovní a vnitřní PIR senzory pohybu a okenní a dveřní senzory uvnitř a vně střeženého objektu).

Tlačítko aktivace částečného zabezpečení – dojde k aktivaci režimu přítomnosti a všech zařízení zařazených pod tento režim (běžně venkovní PIR senzory pohybu (HmIP-SMO-2) a okenní a dveřní senzory uvnitř a vně střeženého objektu budou aktivovány, zatímco ostatní volitelné senzory uvnitř objektu zůstanou deaktivovány a uživatel se tak může uvnitř objektu volně pohybovat).

Tlačítko deaktivace režimu zabezpečení – dojde k deaktivaci všech zařízení zařazených pod režimy zabezpečení (běžně vnitřní i venkovní PIR senzory pohybu a okenní a dveřní senzory uvnitř a vně střeženého objektu) a případné vypnutí aktivního tónu poplachu sirény.

Programovatelné tlačítko – slouží k aktivaci nebo deaktivaci předprogramované funkce v aplikaci Homematic IP. Lze použít například pro rozsvícení venkovního osvětlení objektu pro větší pocit bezpečí při návratu domů v nočních hodinách.

ODOLNOST

Ovladač spolehlivě pracuje při širokém rozsahu teplot (-10 °C až +55 °C). Pouzdro vyztužené skelnými vlákny a bez obsahu halogenů dělá dálkový ovladač zvláště odolným a stabilním. Je tak předurčený pro nošení na kroužku od klíčů. Dokonce i v rukách dětí zdatně zvládne jakkoliv náročné každodenní situace.

NAPÁJENÍ

I při častém denním používání je dálkový ovladač schopen vydržet na jednu baterii typu AAA až 2 roky.

VIZUÁLNÍ ZPĚTNÁ VAZBA PROSTŘEDNICTVÍM LED INDIKÁTORU

Pokud nelze aktivovat režim „Částečného zabezpečení“ nebo „Plného zabezpečení“ např. v důsledku otevřeného okna bude tento stav signalizován LED indikátorem dálkového ovladače.

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	142562A0
EAN kód	4047976425624
Zkrácený název	HmIP-KRCA
Počet kusů v balení	144
Rozměry balení	122 x 93 x 36 mm
Hmotnost včetně obalu	100,5 g

OBSAH BALENÍ

[Dálkový ovladač \(klíčenka\) Homematic IP – zabezpečovací](#)

- Kroužek na klíče
- 1,5 V LR3/Micro/AAA baterie (1x)
- Návod k použití