

OKAMŽITĚ  
INFORMUJE O  
DEŠTI A SNĚHU

# Dešťový senzor

HmIP-SRD

Začíná pršet a markýza nad terasou je stále roztažená? Se spolehlivým Dešťovým senzorem Homematic IP to není žádný problém. Prostřednictvím integrované senzorové plochy okamžitě rozpozná začínající déšť a dokonce i sněžení a zajistí okamžité zatažení markýzy.





## POUŽITÍ

Díky širokému teplotnímu rozsahu a pouzdru chráněnému proti vodě je možné použití i v extrémních podmínkách od -20 do +55 °C. Díky integrovanému vyhřívání senzoru a provozu prostřednictvím externího napájecího zdroje\* je dešťový senzor mimořádně nenáročný na údržbu. Integrovaný ohřev senzoru zajišťuje okamžité vyschnutí povrchu senzoru. To zabraňuje omezení funkčnosti nebo falešnému spuštění v důsledku orosení nebo námrazy.

## SPOLEHLIVÝ A PŘESNÝ SENZOR

Velká citlivá plocha senzoru zaznamená i to nejmenší množství deště a sněhu. Uživatel má vždy vše na očích prostřednictvím aplikace [Homematic IP](#). Díky tomu může rychle reagovat na změny počasí (např. zavřít okna a dveře).

## OVLÁDÁNÍ STÍNÍCÍCH PRVKŮ

Když začne pršet, tato informace se rychle přenesení do pohonů stínících prvků. Například markýzu lze stáhnout ve spojení s žaluziovým akčním členem Homematic IP.

## PŘIZPŮSOBÍ SE MÍSTU MONTÁŽE

Dodávané montážní držáky (se sklonem a bez sklonu) umožňují použití v různých polohách - podle individuálních okolností. Pro dosažení plného rozsahu funkcí se doporučuje montáž pod úhlem 45 stupňů.

## INDIVIDUÁLNÍ PROVOZ

Citlivost spouště lze nastavit individuálně prostřednictvím aplikace. Tímto způsobem lze například zabránit chybnému spínání.

\*Není součástí dodávky

## FUNKCE:

- Měří množství dešťových a sněhových přeháněk
- Integrovaný ohřev senzoru
- Bezdrátová komunikace přes šifrovaný protokol
- Podpora Google Home

## INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	154826A0
EAN kód	4047976548262
Zkrácený název	<a href="#">HmIP-SRD</a>
Počet kusů v balení	32
Rozměry balení	184 x 140 x 73 mm
Hmotnost včetně obalu	352,7 g

## OBSAH BALENÍ

### [Dešťový senzor Homematic IP](#)

- Montážní konzoly
- Montážní materiál
- Šestihřanný klíč
- Návod k použití



Různé montážní držáky pro různé způsoby uchycení

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- [Centrální jednotku Homematic IP](#) s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- [Řídicí jednotku CCU2/CCU3](#) s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	10-19 VDC (max. 320 mA) nebo 12 VAC/50 Hz (max. 400 mA)
Spotřeba v pohotovostním režimu	12 mA
Stupeň krytí	IP44
Provozní teplota okolí	-20 to +55 °C
Typ a průřez kabelu	pevný a flexibilní kabel, 0,2-1,5 mm <sup>2</sup>
Otvor pro vstup kabelu	4,5-10 mm
Rozměry přijímače (ŠxVxH)	89 x 89 x 41 mm
Hmotnost přijímače	125 g
Rádiová frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	200 m
Změna technických údajů vyhrazena.	