

INTELIGENTNÍ
ŘEŠENÍ PRO
KAŽDOU
INSTALACI

Akční člen dálkového ovládání – zápustná montáž, 2 kanály

HmIP-BRC2

Programovatelný bezdrátový Akční člen dálkového ovládání určený pro zápustnou montáž, napájený ze sítě 230 V, pracuje jako kolébkové dvoupolohové tlačítko pro manuální ovládání zařízení nebo vzdálené řízení osvětlení, stínění, zabezpečení a dalších funkcí systému automatizace a řízení budov Homematic IP, kterými lze jednoduše nahradit i konvenční vypínače ve stávající instalaci.



homematic 
Chytré bydlení, jednoduše vzrušující

POUŽITÍ

Zařízení může pracovat jako spínač/vypínač, aktivátor/deaktivátor nebo jednoduše jako nástěnné dvojité tlačítko. Nabízí možnosti flexibilní instalace s širokou modularitou využití v klasickém provedení, které zvládne několik úkolů současně. Stisknutím jednoho ze dvou tlačítek poskytuje pestrú škálu řešení od jednoduchých příkazů až po složité scénáře systému automatizace a řízení budov Homematic IP.

Lze jej aplikovat na jakákoliv místa s již připraveným připojením k elektrické síti 230 V a tak zajistit takřka bezúdržbový provoz bez potřeby výměny baterií.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V/50 Hz
Proudový odběr:	10mA max.
Spotřeba v pohotovostním režimu	0,2W
Maximální zatížení	3680 W
Typ a průřez kabelu	pevný a ohebný kabel, 0,75 – 1,5 mm ²
Instalace	do běžné elektroinstalační zápustné krabice podle DIN 49073-1
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C
Rozměry přijímače (ŠxVxH)	71 x 71 x 37 mm
Hmotnost přijímače	47g
Rádiová frekvence	868.0–868.6 MHz 869.4–869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	240 m
Změna technických údajů vyhrazena.	

ZAJIŠTĚNÍ INTELIGENTNÍHO PROVOZU

Akční člen dálkového ovládání umožňuje například zapínat nebo vypínat světelné zdroje nebo aktivovat či deaktivovat EKO režim vytápění.

Jednotlivá tlačítka se dají prostřednictvím mobilní aplikace [Homematic IP](#) konfigurovat, a tak současně přizpůsobovat individuálním potřebám. V závislosti na přiřazeném programu může každé z tlačítek ovládat vícero zařízení či funkcí systému Homematic IP. Každé z tlačítek lze, nezávisle na sobě, samostatně nastavit, a tak pohodlně ovládat již připojená (naprogramovaná) zařízení.

VYSOKÁ FLEXIBILITA DÍKY MODULÁRNÍ KONSTRUKCI

Díky flexibilní otevřené konstrukci o rozměru 55 mm lze akční člen dálkového ovládání integrovat i do stávajících řad kompatibilních rámečků výrobců třetích stran (např. Berker, Elso, Gira, Merten, Jung, atd.) podrobný přehled naleznete na webu www.safehome.systems.

MONTÁŽ

Akční člen dálkového ovládání se montuje do standardní zápustné krabice pod omítku s připojením do sítě 230 V. Bezdrátová komunikace nabízí možnost instalace bez potřeby druhotné kabeláže. To znamená, že akční člen lze umístit v místě připraveného nebo stávajícího elektrického rozvodu sítě 230 V. Napájení pouze ze sítě 230 V.

FUNKCE:

- Dvoupolohové vzdálené ovládání zařízení a systémových funkcí
- Bezdrátová komunikace přes šifrovaný protokol
- Podpora Google Home a Home Connect Plus
- Podpora hlasového ovládání (Amazon Alexa, Google Assistant)

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- [Centrální jednotku Homematic IP](#) s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- [Řídící jednotku CCU2/CCU3](#) s místním uživatelským rozhraním WebUI
- [Partnerská řešení třetích stran](#)

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	152000A0
EAN kód	4047976520008
Zkrácený název	HmiIP-BRC2
Počet kusů v balení	90
Rozměry balení	122 x 112 x 48 mm
Hmotnost včetně obalu	122.0 g

OBSAH BALENÍ

[1x Akční člen dálkového ovládání - zápustná montáž, 2 kanály](#)
montážní materiál (2x vrut 3.2 x 15 mm , 2x vrut 3.2 x 25 mm)
Návod k použití