

**ZAČNĚTE HNED!
OKAMŽITÁ
OCHRANA PŘED
POŽÁREM**

Startovací sada – požární zabezpečení

HmIP-SK4

Startovací sada požárního zabezpečení Homematic IP vytvoří základ požární bezpečnostního řešení. Je připravena nejen odvrátit potenciální hrozbu v podobě požáru, ale současně nabízí základ moderního řešení s možností modulárního rozšíření o další komponenty inteligentního systému automatizace a řízení budov Homematic IP integrovatelného do všech typů objektů.



homematic 
Chytré bydlení, jednoduše vzrušující



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry Centrální jednotky

Napájecí zdroj:	5V DC
Napájecí napětí síťového zdroje (vstup):	100V - 240V/50Hz
Max. příkon napájecího zdroje:	2,5W max.
Proudový odběr:	500mA max.
Spotřeba v pohotovostním režimu:	1,1W
Stupeň krytí:	IP20
Provozní teplota:	5 až 35 °C
Rozměry (Š x V x H):	118 x 104 x 26 mm
Hmotnost:	153g
Rádiová frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	400 m
Síťové rozhraní:	10/100 MBit/s, Auto-MDIX

Parametry Kouřového hlásiče požáru:

Napájecí zdroj:	2x 3V lithiové baterie (vložené natrvalo)
Životnost baterií	10 let (obvykle)
Stupeň krytí:	IP20
Provozní teplota:	5 až 30 °C
Druh detekce poplachu:	fotoelektrická
Výstup poplachu:	piezo signální zařízení (> 85dB ve vzdálenosti 3m), stavové LED, bezdrátový
Signalizace:	dvoustavové LED
Certifikační značení:	CE, Q label
Rozměry (P x V):	110 x 45 mm
Hmotnost:	148g (včetně baterií)
Rádiová frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	200 m
Změna technických údajů vyhrazena.	

CHYTRÉ A INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ OCHRANY

Bezpečnostní řešení Homematic IP spolehlivě ochrání různé typy objektů jako jsou domy, byty, chaty, kanceláře, garáže, obchody, sklady či úřady před celou řadou hrozeb jako je požár, vloupání, zaplavením vodou apod.

KOMPAKTNÍ A ELEGANTNÍ DESIGN

Hlásiče požáru Homematic IP s integrovanou baterií a LED nouzovým osvětlením jsou svou konstrukcí a designem hodné pro jakýkoliv interiér. Aplikace pro příjem událostí a informací disponuje mimořádnou uživatelskou přívětivostí, je vysoce intuitivní a nabízí možnost kompletní konfigurace inteligentního systému automatizace a řízení budov Homematic IP.

OBSAH SETU

Sada obsahuje Centrální jednotku HmIP-HAP a 3x bezdrátový Kouřový hlásič požáru HmIP-SWSD s funkcí nouzového LED osvětlení s možností modulárního rozšíření a doplnění o další komponenty systému jako PIR detektory pohybu, klávesnice, záplavové senzory, dálkové ovladače, spínané zásuvky, termostaty atd.

FUNKCE:

- Certifikace hlásičů požáru podle normy ČSN / EN14604 pro montáže do novostaveb
- Ochrana objektu před požárem
- Ovládání a nastavení přes aplikaci Homematic IP
- Bezdrátová komunikace přes šifrovaný protokol
- Podpora Google Home a Home Connect Plus

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- Centrální jednotku Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídící jednotku CCU3 s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	150788A0
EAN kód	4047976507887
Zkrácený název	HmIP-SK4
Počet kusů v balení	6
Rozměry balení	325 x 159 x 106 mm
Hmotnost včetně obalu	1294.0 g

OBSAH BALENÍ

- [1x Centrální jednotku \(HmIP-HAP\)](#)
- [3x Bezdrátový Kouřový hlásič požáru \(HmIP-SWSD\)](#)
- Montážní materiál
- Návod k použití