

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
STISKNUTÍM
TLAČÍTKA

Dálkový ovladač (klíčenka) – přístupový

HmIP-KRCK

Elegantní bezdrátová klíčenka z řady Homematic IP umožňující stisknutím tlačítka jednoduché ovládání bezdrátového inteligentního Pohonu dveřního zámku ([HmIP-DLD](#)). Je součástí systému automatizace a řízení budov Homematic IP a alternativou jako manuální ovládací prvek k aplikaci Homematic IP.



homematic 
Chytré bydlení, jednoduše vzrušující



POUŽITÍ

Prakticky malý Dálkový ovladač se vejde do každé kapsy a i přes své kompaktní rozměry se čtyřmi tlačítky může poskytovat řadu užitečných funkcí. Pomocí tlačítek je možné individuálně ovládat bezdrátový inteligentní Pohon dveřního zámku (HmIP-DLD) určený k pohodlnému, motoricky poháněnému řízení přístupu dveří. Třemi tlačítky bezdrátové klíčenky s pevně nastavenými funkcemi může uživatel jednoduše odemknout, zamknout nebo otevřít dveře, zatímco čtvrté tlačítko je volně programovatelné a může ovládat další zařízení systému automatizace a řízení budov Homematic IP, případně aktivovat uživatelem předkonfigurovanou operaci (např. rozsvícení nebo zhasnutí světla).

FUNKCE:

- Vzdálené ovládání pohonu dveřního zámku a přídatných zařízení
- 4 tlačítka (přednastaveno: uzamknout dveře, odemknout dveře, otevřít dveře, ovládání osvětlení)
- Potvrzení příkazů pomocí vícebarevné stavové LED
- Bezdrátová komunikace přes šifrovaný protokol

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- Centrální jednotku Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídící jednotku CCU2/CCU3 s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	1x 1,5 V LR3/Micro/AAA
Životnost baterií	2 roky (dle typu)
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	-10 až +55 °C
Rozměry (ŠxVxH)	38 x 75 x 14 mm
Hmotnost	38 g (včetně baterií)
Rádiová frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	200 m

FUNKCE TLAČÍTEK

Tlačítko uzamknutí – aktivuje pohon dveřního zámku, který prostřednictvím servomotoru uzamkne dveře.

Tlačítko odemknutí – aktivuje pohon dveřního zámku, který prostřednictvím servomotoru odemkne dveře.

Tlačítko otevření – aktivuje pohon dveřního zámku, který najede do mezní polohy a otevře dveře.

Programovatelné tlačítko – slouží k aktivaci a deaktivaci předprogramované funkce v aplikaci Homematic IP. Lze použít například pro rozsvícení venkovního osvětlení objektu pro větší pocit bezpečí při návratu domů v nočních hodinách.

Klíčenka je také vybavena stavovým LED indikátorem, který signalizuje i úspěšné či neúspěšné provedení příkazu.

ODOLNOST

Ovladač spolehlivě pracuje při širokém rozsahu teplot (-10 °C až +55 °C). Pouzdro vyztužené skelnými vlákny a bez obsahu halogenů dělá dálkový ovladač zvláště odolným a stabilním. Je tak předurčený pro nošení na kroužku od klíčů. Dokonce i v rukách dětí zdatně zvládne jakkoliv náročné každodenní situace.

NAPÁJENÍ

I při častém denním používání je dálkový ovladač schopen vydržet na jednu baterii typu AAA až 2 roky.



INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	142561A0
EAN kód	4047976425617
Zkrácený název	HmIP-KRCK
Počet kusů v balení	144
Rozměry balení	122 x 93 x 36 mm
Hmotnost včetně obalu	120,6 g

OBSAH BALENÍ

[Dálkový ovladač \(klíčenka\) Homematic IP – klíčenka přístupová](#)

- Kroužek na klíče
- 1,5 V LR3/Micro/AAA baterie (1x)
- Návod k použití